

■バックアップ時間の目安■

※周囲温度25℃・バッテリー初期状態の場合、本バックアップ時間はあくまでも参考値となります。バッテリーの寿命および外部環境（湿度など）によって変わります。

●常時インバータ給電方式（BUシリーズ）

UPS本体	増設バッテリー	負荷容量 (W)																																																		
		20	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500				
BU5002R	-	2030	798	394	194	128	95	76	63	54	47	42	37	33	30	28	25	24	22	21	19	18	17	16	15	14	13	12.8	12.2	11.6	11.2	10.8	10.4	10.1	9.8	9.3	8.8	8.3	7.9	7.6	7.2	6.9	6.6	6.3	5.9	5.6	5.3	5				
BU5002R	BUM5002R×1	18480	6040	2992	1112	678	477	363	291	241	204	177	156	138	124	113	103	95	87	81	76	71	67	63	59	56	53	51	48	46	44	42	40	39	37	36	35	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	24				
BU5002R	BUM5002R×2	30247	10006	4334	1877	1150	813	621	498	413	352	305	268	239	215	195	179	164	152	141	132	123	116	109	103	98	93	88	84	81	77	74	71	68	66	63	61	59	57	55	53	52	50	49	47	46	45	43				
BU5002R	BUM5002R×3	99175	28215	10902	4212	2415	1627	1198	933	755	628	535	463	406	360	323	291	265	243	223	206	191	178	167	156	147	139	131	124	118	112	107	102	98	93	90	86	84	81	79	77	76	74	72	70	69	67	66				
BU3002R	-	1169	439	209	100	64	47	37	31	26	23	20	17	14	13	12.8	11.9	10.6	9.5	8.6	7.9	7.2	6.6	6	5.5	5.2	4.9	4.7	4.6	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
BU3002R	BUM3002R×1	4903	1771	820	379	242	175	137	112	94	81	71	63	57	51	47	43	40	37	35	33	31	29	27	26	24	22	21	20	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BU3002R	BUM3002R×2	9204	3287	1509	692	439	317	247	201	169	145	127	113	102	92	84	77	72	66	62	58	55	52	49	46	43	40	38	36	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BU3002R	BUM3002R×3	11605	4293	2023	953	614	449	352	289	244	211	186	166	149	136	125	115	107	99	93	87	82	78	73	69	65	62	58	55	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BU300RW	-	320	220	150	80	52	40	31	26	21	18	16	14	12	11	10	9	8	7	6.5	6	5.6	5.3	4.9	4.6	4.3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BU300RW	BUM300R×1	900	800	500	240	200	150	120	100	85	75	63	55	49	44	39	35	32	30	28	26	24	23	21	20	19	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BU200RW	-	320	220	150	80	52	40	31	26	21	18	16	14	12	11	10	9	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BU200RW	BUM300R×1	900	800	500	240	200	150	120	100	85	75	63	55	49	44	39	35	32	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BU100RW	-	250	150	85	36	23	18	13	10	8.3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BU100RW	BUM100R×1	860	520	320	170	100	75	56	44	36	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BU75RW	-	250	150	85	36	23	18	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BU75RW	BUM100R×1	860	520	320	170	100	75	56	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BU150RC	-	460	241	126	65	41	29	22	18	15	13	10	8	7.2	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BU150RC	BUM150RC×1	1660	750	438	235	153	107	82.7	67	55	47	41	36	32	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BU150RC	BUM150RC×2	2250	1100	700	380	260	186	149	125	104	90	77	68	62	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BU150RC	BUM150RC×3	3550	1680	1050	575	370	273	213	175	150	132	114	100	90	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BU150RC	BUM150RC×4	4500	2500	1300	720	482	354	282	235	195	167	146	130	118	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BU150RC	BUM150RC×5	5550	3200	1580	850	580	425	341	285	235	200	178	160	144	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BU150RC	BUM150RC×6	6500	3700	1680	1030	710	517	413	345	287	245	214	190	172	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

●ラインインタラクティブ給電方式（BNシリーズ）

UPS本体	増設バッテリー	負荷容量 (W)																																																				
		20	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700																								
BN300RA	-	600	300	170	95	61	44	34	27	23	19	17	15	13	11	10	9	8	7	6.5	6	5.5	5	4.8	4.6	4.4	4	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
BN300RA	BNM300RA×1	1355	791	480	370	238	172	133	108	89	76	66	57	51	45	41	37	34	32	29	27	25	24	22	21	20	19	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
BN300RA	BNM300RA×2	2541	1482	900	696	448	324	251	203	169	143	124	108	96	86	78	71	65	60	55	52	48	45	42	40	38	36	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BN300RA	BNM300RA×3	3875	2261	1373	1054	680	492	381	308	256	217	188	164	146	130	118	107	98	91	84	78	73	69	65	61	57	54	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BN300RA	BNM300RA×4	5273	3076	1868	1439	927	671	520	420	349	296	256	224	199	178	161	147	135	124	115	107	100	94	88	83	78	74	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BN150RA	-	480	215	133	62	39	27	20	17	14	11	9	8	7	6	5.5(1240W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BN150RA	BNM150RA×1	1106	648	519	242	151	106	80	64	53	45	39	34	30	27	25(1240W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BN150RA	BNM150RA×2	2074	1214	977	456	285	201	151	120	99	84	73	64	57	50	48(1240W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BN150RA	BNM150RA×3	3163	1852	1482	691	432	304	230	183	151	128	111	98	86	77	73(1240W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BN150RA	BNM150RA×4	4303	2519	2021	944	590	415	314	249	206	175	152	133	118	105	100(1240W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BN75R	-	250	100	55	24	15.5	10.5	7.6	5.8	4(680W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BN300T	-	900	460	250	125	81.5	57	44	36	29.6	25	21	18</																																									